Perancangan dan Implementasi Smartlamp berbasis Arduino Uno dengan menggunakan Smartphone Android

Sutono¹, Fuad Al Anwar²
Program Studi Teknik Informatika
Universitas Suryakancana
sutono@unsur.ac.id¹, alanwarfuad@gmail.com²

Abstract

At present there has been an energy crisis in the world. Because of this energy crisis, various alternative energy sources have been created to meet the energy needs we need. So we as users who do not know anything about the creation or process of the creation of energy so that ready to use is very important to make savings. One of the problems commonly encountered everyday is that sometimes we forget to turn off an unused lamp. Or even for some people such as physically handicapped, elderly people who have difficulty standing, sick people, in a busy condition doing other activities or when not in the home environment, certainly becomes an obstacle in turning on or off the light switch. To overcome these problems, we need an easy control system to turn off the lights in the house by using an Android-based smartphone we can turn off the lights wherever skita is. The method in making this system uses several stages consisting of library research, system analysis, design, testing and implementation. The device used is an Arduino microcontroller along with other modules, and uses an Android application to control the on / off light switch. The results of this study were implemented into an arduino microcontroller-based Smartlamp for home lighting control using an android smartphone, to make it easier to control the on / off switch on the home light.

Keywords: lights, switch, arduino

Abstrak

Saat ini telah terjadi krisis energi di dunia. Karena terjadinya krisis energi ini, maka terciptalah berbagai sumber energi alternatif untuk upaya mencukupi kebutuhan energi yang kita butuhkan. Maka kita sebagai pengguna yang tidak tahu menahu tentang pembuatan atau proses dari terciptanya energi sehingga siap pakai sangat penting untuk melakukan penghematan. Salah satu masalah yang biasa ditemui sehari-hari yaitu terkadang kita lupa mematikan lampu yang tidak terpakai. Atau bahkan Bagi sebagian orang seperti penyandang cacat fisik, orang tua yang susah berdiri, orang sakit, dalam keadaan sibuk sedang melakukan aktifitas lain ataupun ketika tidak berada di lingkungan rumah tentunya menjadi kendala dalam menghidupkan atau mematikan saklar lampu. Untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan sistem kontrol yang mudah untuk mematikan lampu di dalam rumah dengan menggunakan smartphone berbasis android kita bias mematikan lampu di mana saja skita berada. Metode dalam pembuatan sistem ini menggunakan beberapa tahapan terdiri dari penelitian kepustakaan, analisis sistem, perancangan, pengujian dan implementasi. Perangkat yang digunakan merupakan microcontroller arduino beserta modul – modul lainnya, serta menggunakan aplikasi android untuk pengendalian saklar on/off lampunya. Hasil dari penelitian ini diimplementasikan menjadi Smartlamp berbasis mikrokontroler arduino untuk pengendalian lampu rumah menggunakan smartphone android, untuk lebih memudahkan dalam pengendalian saklar on/off lampu rumah.

Kata kunci: lampu, saklar, arduino

1. Pendahuluan

Arduino merupakan rangkaian elektronik yang bersifat *open source*, serta memiliki perangkat keras dan lunak yang mudah untuk digunakan. Arduino dapat mengenali lingkungan sekitarnya melalui berbagai jenis sensor dan dapat mengendalikan lampu, motor, dan berbagai jenis aktuator lainnya. Arduino mempunyai banyak jenis, di antaranya Arduino Uno, Arduino Mega 2560, Arduino Fio, dan lainnya. Adapun *smartlamp* merupakan lampu pintar yang pengendaliannya tidak

perlu menggunakan saklar atau nirkabel dengan begitu dapat meringankan kerja manusia dalam kehidupan sehari – hari seperti pengendalian lampu rumah.

Oleh karena itu, jika seluruh lampu dalam suatu rumah dikendalikan tanpa harus menyalakan atau mematikan saklar maka peran mikrokontroler Arduino, *smartphone android*, *bluetooth* sebagai media penghubung antara mikrokontroler arduino dengan *smartphone android*, juga fasilitas SMS (*Short Message Service*) sebagai kendali lampu ketika tidak berada di lingkungan rumah, selain itu juga ketika dalam keadaan sakit, sedang melakukan aktifitas lain, orang yang sudah

tua dan penyandang cacat dimana mereka tidak bisa berdiri untuk menyalakan dan mematikan saklar tentunya akan memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam pengendalian lampu rumah ketika berada di lingkungan rumah maupun di luar lingkungan rumah.

Smartphone android sebagai alat komunikasi yang cerdas tentunya saat ini telah banyak mengalami perkembangan yang pesat, seperti dalam pengendalian lampu penerangan dalam suatu rumah tentunya dengan dikombinasikan dengan komponen mikrokontroler arduino, fasilitas *Bluetooth* juga fasilitas SMS (*Short Message Service*) pada *smartphone android*, akan memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam pengendalian lampu rumah.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini yaitu bagaimana membuat sistem kendali lampu pada suatu rumah dengan kendali tombol *on/off*, *speech recognition* melalui *smartphone android* dengan memanfaatkan fasilitas *bluetooth* ketika berada di lingkungan rumah dan fasilitas SMS (*Short Message Service*) ketika tidak berada di lingkungan rumah atau tidak terjangkau oleh *bluetooth*, yang dapat dipergunakan untuk kenyamanan dan kemudahan dalam kehidupan sehari – hari, khususnya ketika dalam keadaan sakit, sedang melakukan aktivitas lain, orang yang sudah tua, dan penyandang cacat dimana mereka susah untuk berdiri atau menjangkau saklar.

2. Landasan Teori

2.1 Mikrokontroler

Sumardi (2013:1) mikrokontroler adalah mikroprosesor yang dikhususkan untuk instrumentasi dan kendali. Mikroprosesor merupakan suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus. Mikrokontroler merupakan komputer didalam *chip* yang digunakan untuk mengontrol peralatan elektronik, yang menekankan efisiensi dan efektivitas biaya. Secara harfiah disebut “pengendali kecil” dimana sebuah sistem elektronik yang sebelumnya banyak memerlukan pendudukan seperti IC TTL dan CMOS dapat direduksi/diperkecil dan akhirnya terpusat serta dikendalikan oleh mikrokontroler ini.

2.2 Arduino

Syahwil (2013:60) Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah chip dengan jenis AVR dari perusahaan Atmel.

Arduino dikatakan sebagai sebuah platform dari physical computing yang bersifat open source. Pertama-tama perlu dipahami bahwa kata “platform” disini adalah sebuah pilihan kata yang tepat. Arduino tidak hanya sekedar sebuah alat pengembangan, tetapi kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman dan Integrated Development Environment (IDE) yang canggih. IDE adalah sebuah software yang sangat berperan untuk menulis program, meng-compile menjadi kode biner dan meng-upload ke dalam memory mikrokontroler.

Dipasaran banyak model board arduino karena *open source* maka banyak *vendor* yang membuat dan menjual variannya baik yang *official* maupun yang *unofficial* berikut beberapa contoh board arduino yang *official* : Arduino UNO, Leonardo, 101, Nano, Mega 2560/MEGA ADK, Mega (ATMega1280), Esplora, Micro, dll

2.3 Arduino Software (IDE)

IDE itu merupakan kependekan dari *Integrated Development Environment*, atau secara bahasa mudahnya merupakan lingkungan terintegrasi yang digunakan untuk melakukan pengembangan. Disebut sebagai lingkungan karena melalui software inilah Arduino dilakukan pemrograman untuk melakukan fungsi-fungsi yang diberikan melalui sintaks pemrograman. Arduino menggunakan bahasa pemrograman sendiri yang menyerupai bahasa C. Bahasa pemrograman Arduino (*Sketch*) sudah dilakukan perubahan untuk memudahkan pemula dalam melakukan pemrograman dari bahasa aslinya. Sebelum dijual ke pasaran, IC mikrokontroler Arduino telah ditanamkan suatu program bernama *Bootlader* yang berfungsi sebagai penengah antara *compiler* Arduino dengan mikrokontroler.

Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman JAVA. Arduino IDE juga dilengkapi dengan library C/C++ yang biasa disebut *Wiring* yang membuat operasi input dan output menjadi lebih mudah. Arduino IDE ini dikembangkan dari software *Processing* yang dirombak menjadi Arduino IDE khusus untuk pemrograman dengan Arduino.

2.4 Android

Irawan (2012:2) menyatakan, bahwa android merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis linux untuk perangkat *portable* seperti *smartphone* dan komputer tablet. Android menyediakan *platform* terbuka (*open source*) bagi programmer untuk mengembangkan aplikasi sendiri pada berbagai perangkat dengan sistem android.

Supardi (2012:3) menyatakan, bahwa sejarah awal android berawal dari sebuah perusahaan software kecil yang didirikan pada bulan oktober 2003 di Palo Alto, California USA. Didirikan oleh beberapa senior di beberapa perusahaan yang berbasis IT dan Communication, yakni Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sear, dan Chris White. Pada bulan Agustus 2005, android diakuisisi oleh Google Inc, seluruh sahamnya dibeli oleh Google. Untuk pengembangan lanjutan android, dibentuklah OHA (*open Handset Alliance*) konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak dan telekomunikasi.

3. Analisis Dan Perancangan

Penelitian yang dilakukan menitik beratkan pada module – module utama yaitu module Bluetooth HC-05 sebagai pengendali lampu rumah ketika berada di lingkungan rumah/terjangkau oleh media bluetooth dan module SIM800L v.2 ketika tidak berada di lingkungan

rumah dalam artian tidak terjangkau oleh media Bluetooth, dan tentunya kedua module tersebut dikendalikan oleh aplikasi berbasis android

Penelitian yang dilakukan dapat dijelaskan dengan lebih baik melalui gambaran umum seperti yang terlihat pada:

Gambar 1 Gambaran umum system

Diawali dengan user memberikan perintah melalui *smartphone* dengan aplikasi yang sudah ada menggunakan media Bluetooth atau sms, setelah itu diperintah tersebut diproses oleh perangkat arduino untuk menyalakan dan mematikan lampu, jika perintah tersebut berhasil maka perangkat arduino mengirimkan pemberitahuan bahwa lampu sudah nyala atau mati.

Gambar 2 Blok Diagram Sistem

Perangkat pengendali lampu rumah ini dikendalikan oleh user, *smartphone* sebagai perantara antara user dengan arduino uno R3, module Bluetooth HC-05 sebagai penerima perintah dari *smartphone* dengan penggunaan media Bluetooth dari *smartphone*, begitupun juga module SIM800L V.2 sebagai penerima perintah dari *smartphone* dengan penggunaan media sms / pesan dari *smartphone*. Relay digunakan untuk mengatur arus *on/off* pada lampu. Alurnya yaitu user melakukan komunikasi dengan sistem dengan menggunakan ponsel android yang sudah terinstal aplikasi pengendali rumah, melalui media Bluetooth / Sms. *smartphone* android memberikan input ke arduino UNO R3 yang bekerja dengan mendapatkan daya dari adaptor 5Volt. Arduino memproses inputan dan memberikan *output* berupa logika *high* (tegangan 5Volt) dan logika *low* (tegangan 0Volt) melalui pin yang sudah ditentukan. Pin arduino dihubungkan ke modul *relay*, sehingga ketika pin bertegangan 0Volt *relay* akan aktif dan sebaliknya ketika bertegangan 5Volt *relay* akan tidak aktif. *Relay* aktif akan menyambungkan aliran listrik utama ke lampu sehingga lampu menyala.

3.1. Analisis Masalah

Sistem yang lama menggunakan kendali manual yaitu dengan cara kontak fisik langsung antara *user* dan saklar lampu sebagai penyambung atau pemutus arus listrik untuk menghidupkan atau mematikan lampu. Cara manual seperti ini kurang efektif untuk orang penyandang cacat fisik, orang yang sedang sakit, ketika sedang melakukan aktivitas lain, tidak berada dilingkungan rumah, orang sudah lanjut usia yang susah untuk berdiri atau susah untuk menjangkau saklar lampu rumah. Maka hal tersebut penulis merancang sebuah sistem yang dapat mengendalikan lampu rumah menggunakan *smartphone android* sebagai media kontrol *on/off* lampu.

3.2 Perancangan perangkat Lunak

Pada sistem ini perancangan perangkat lunak dibedakan menjadi dua bagian yaitu perancangan perangkat lunak pengendali lampu pada Arduino UNO R3 dan perancangan perangkat lunak pengenali lampu pada *smartphone android* sebagai antarmuka untuk pengguna/user.

Gambar 3 Input perintah pada arduino dengan module Bluetooth HC-05

Gambar 4 Input perintah pada arduino dengan module SIM800L V2

Gambar 5 Activity diagram sms

Perancangan perangkat lunak pada smartphone android dalam sistem ini ada beberapa perancangan diantaranya yaitu use case diagram, scenario use case, activity diagram, dan antarmuka dari yang akan dibuat di MIT App inventor, dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang aplikasi yang akan dibangun, sehingga akan mempermudah pengimplementasian dan mempermudah dalam pembuatan aplikasi. Berikut ini adalah rancangan pada aplikasi android yang akan digunakan untuk mengendalikan lampu

Gambar 5 Usecase diagram

Perancangan antar muka menggambarkan bagaimana *software* berkomunikasi dengan sistem dan manusia yang menggunakannya. Antarmuka menggambarkan aliran informasi dan perilakunya (Pressman, 2010).

Gambar 6 antarmuka pengguna sms

Perancangan perangkat keras merupakan rancangan atau rangkaian alat yang nantinya akan dibangun untuk *smartlamp* berbasis mikrokontroler arduino untuk pengendalian lampu rumah menggunakan *smartphone android*.

Gambar 7 perancangan perangkat keras

4 Pengujian Dan Implementasi

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji kinerja serta hubungan antara perangkat keras dengan perangkat lunak. Dengan pengujian ini dapat diketahui apakah alat dan aplikasi yang telah dirancang dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Cara pengujian ini dilakukan dalam pengujian *software* dan *hardware*.

4.1 Pengujian Software pada arduino

Pengujian software pada arduino ini menggunakan pengujian *white box*, dengan melakukan beberapa tahapan yaitu: menghitung region, menghitung *cyclomatic complexity*, menghitung *independent path*, *graph matriks* dan menghitung *predicte node*

Gambar 8 Pengujian flowchart bluetooth HC-05

- **Region**
Terdapat 3 region : R1, R2, R3
- **Cyclomatic complexity**

$$V(G) = \text{Edge} - \text{Node} + 2$$

$$= 13 - 12 + 2$$

$$= 3$$
- **Independent path**
 1. 1-2-1
 2. 1-2-3-4-5-6-8-9-12
 3. 1-2-3-4-5-7-10-11-12
- **Predicate node**

$$V(G) = \text{jumlah graph matriks} + 1$$

$$= 2 + 1$$

$$= 3$$

Berdasarkan Pengujian pada setiap metode, dihasilkan nilai *cyclomatic complexcity* yang sama dengan *predicate node* yaitu 3. Maka dapat disimpulkan bahwa pengujian *white box* pada module Bluetooth HC-05 berjalan dengan baik. Karena setiap pengujian menghasilkan nilai yang sama.

Gambar 9 Pengujian Flowchart SIM800L V.2

- **Region**
Terdapat 3 region : R1, R2, R3
- **Cyclomatic complexity**

$$V(G) = \text{Edge} - \text{Node} + 2$$

$$= 13 - 12 + 2$$

$$= 3$$
- **Independent path**
 1. 1-2-4-1
 2. 1-2-3-5-6-8-9-12
 3. 1-2-3-5-7-10-11-12
- **Predicate node**

$$V(G) = \text{jumlah graph matriks} + 1$$

$$= 2 + 1$$

$$= 3$$

Berdasarkan Pengujian pada setiap metode, dihasilkan nilai *cyclomatic complexcity* yang sama dengan *predicate node* yaitu 3. Maka dapat disimpulkan bahwa pengujian *white box* pada module SIM800L V.2 berjalan dengan baik. Karena setiap pengujian menghasilkan nilai yang sama.

Implementasi sistem adalah tahap penerapan sistem yang dilakukan setelah perancangan sistem selesai dibuat dan tentunya perancangan tersebut sesuai dengan hasil analisa, maka implementasi sistem dibuat dengan mengacu kepada perancangan awal sehingga hasilnya sesuai dengan kebutuhan.

Gambar 10 antarmuka implementasi

- [5.] Irawan. 2012. Membuat Aplikasi Android Untuk Orang Awam. Palembang. Maxikom
- [6.] Pressman, R. S. 2010. Rekayasa Perangkat Lunak. Yogyakarta: Andi
- [7.] Sumardi. 2013. Mikrokontroler Belajar AVR Mulai Dari Nol. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- [8.] Supardi, Yuniar 2013. Sistem operasi andal android. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- [9.] Syahwil, Muhammad. 2013. Panduan Mudah Simulasi Dan Praktek Mikrokontroler Arduino

5 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, perancangan dan implementasi yang telah dilakukan serta berdasarkan rumusan masalah yang ada maka dapat diambil kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

- a. komunikasi antara smartphone android dengan mikrokontroler arduino dapat dilakukan secara *wireless* menggunakan *bluetooth*, selain itu juga dapat menggunakan sms dengan mengirim sms
- b. fitur *speech recognition* pada smartphone android dapat dimanfaatkan untuk pengendalian lampu menggunakan perintah suara, dengan cara menginisialisasikan spektrum suara berupa string

Sistem ini tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Mematikan internet ketika saat menggunakan fitur *speech recognition* agar tidak terganggu saat menggunakan fitur tersebut.
- b. Pada saat penempatan ke rumah langsung gunakanlah modul – modul yang berkualitas/berlisensi agar dapat berfungsi dengan baik
- c. Menggunakan *wireless wifi* untuk pengembangan penelitian berikutnya.

6 Daftar pustaka

- [1.] Andrianto Heri dan Darmawan Aan. 2016. Arduino Belajar Cepat Dan Pemrograman. Bandung. Informatika Bandung.
- [2.] Arduino. 2016. Arduino Uno Rev3. Retrieved from [Store.arduino.cc](https://store.arduino.cc/):
<https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev>
- [3.] ForumArduino. 2017. Gsm Module Sim800L v2 Retrieved From [Forum.arduino.cc](https://forum.arduino.cc/):
<https://forum.arduino.cc/index.php?topic=49945.4.0>
- [4.] Indrajani. 2011. Perancangan Basis Data dalam All in 1. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.